

**Выпрямительные агрегаты ПУЛЬСАР СМАРТ с выходным напряжением 300V**  
**на основе силовых модулей 32A/300V (2x32A/300V)**

Из силовых модулей с номинальными параметрами 32A/300V (2x32A/300V) возможно сконфигурировать выпрямительные агрегаты с требуемыми выходными параметрами по напряжению 300V, кратными 32A.

Таблица 27

Марка выпрямителя (буква Р обозначает возможность исполнения с реверсом)	Выходной ток, А	Мощность, кВт (нагрузки; в скобках – потребляемая)	Кол-во силовых модулей, шт	Кол-во стоек выпрямителя, шт	Габариты ШхГхВ, мм	Масса нетто, кг
Пульсар СМАРТ 32/300	32	9,6 (11,2)	1	1	493x662x548	62,0
Пульсар СМАРТ 64/300	64	19,2 (22,5)	1	1	493x662x548	72,0
Пульсар СМАРТ 96/300	96	28,8 (33,7)	2	1	493x662x742	102,0
Пульсар СМАРТ 128/300	128	38,4 (44,9)	2	1	493x662x742	117,0
Пульсар СМАРТ 160/300	160	48,0 (56,2)	3	1	493x662x935	159,0
Пульсар СМАРТ 192/300	192	57,6 (67,4)	3	1	493x662x935	169,0
Пульсар СМАРТ 224/300	224	67,2 (78,6)	4	1	493x662x1128	203,0
Пульсар СМАРТ 256/300	256	76,8 (89,9)	4	1	493x662x1128	213,0
Пульсар СМАРТ 288/300	288	86,4 (101,1)	5	1	493x662x1322	248,0
Пульсар СМАРТ 320/300	320	96,0 (112,3)	5	1	493x662x1322	270,0
Пульсар СМАРТ 352/300	352	105,6 (123,6)	6	1	493x662x1515	291,0
Пульсар СМАРТ 384/300	384	115,2 (134,8)	6	1	493x662x1515	313,0
Пульсар СМАРТ 416/300	416	124,8 (146,0)	7	1	493x662x1709	346,0
Пульсар СМАРТ 448/300	448	134,4 (157,3)	7	1	493x662x1709	359,0
Пульсар СМАРТ 480/300	480	144,0 (168,5)	8	1	493x662x1902	378,0
Пульсар СМАРТ 512/300	512	153,6 (179,7)	8	1	493x662x1902	401,0
<i>и т.д. кратно 32А*</i>	.....	.....	.....	.....	.....	.....

\*по запросу и согласованию